

# Unisensor

[www.unisensor.net](http://www.unisensor.net)

[unisensorcentral@unisensor.net](mailto:unisensorcentral@unisensor.net)

## **CONTADORA DE BILLETES** **Mod. UHE-4000**



Este equipo destaca por su diseño y fiabilidad, además, dispone de la última tecnología digital para la detección de billetes falsos.

Dispone de homologación CEE, CCC y certificados de calidad ISO 9001 y 2000.

**100% FIABILIDAD BANCO DE ESPAÑA Y B.C.E.**

### **Especificaciones técnicas:**

- Detección de billetes falsos, por ultravioleta, magnetismo, hilo metálico de seguridad, infrarrojos, transparencia de papel, etc.
- Detección de billetes dobles, partidos y medios.
- Conteo automático de nº de billetes.
- Programación de conteo por lotes a medida y acumulados.
- Válida para Euros, Dólares USA y Libras.
- 3 Velocidades de conteo: 800, 1200 y 1500 billetes por minuto.
- Capacidad de la bandeja de entrada 300 billetes.
- Capacidad de la bandeja de salida 250 billetes.
- Puerto y cable para la descarga y actualización del Software.
- Corriente 220 V 50-60 Hz.
- Consumo de energía menor 60W.
- Temperatura 0-40%
- Humedad: 40%-90%
- Dimensiones: 243 mm (largo) x 287 mm (ancho) x 248 mm(alto)
- Peso 6,4 kg.
- **Garantía 2 años.**

Unisensor [www.unisensor.net](http://www.unisensor.net) – [unisensorcentral@unisensor.net](mailto:unisensorcentral@unisensor.net)

Teléfonos 902.280.888 -955.682.888